

支点短信通（通道配置详解）

配置步骤 1：软件操作

登录-支点短信通后台管理—>选择-通道设置—>选择-添加通道（例图 1）

图 1：

通道设置	
通道名称：	
支持网络：	
是否审核：	☐ 是 ☒ 否
是否支持群发：	☐ 是 ☒ 否
支持获取余额：	☐ 是 ☒ 否
支持获取状态：	☐ 是 ☒ 否
支持获取回复：	☐ 是 ☒ 否
文件名称：	
提交 重置	

1.1 通道名称自定义

1.2 支持网络分为：全网、移动、联通、电信（此项根据所配置接口的支持来选择）

1.3 是否审核：如果选择是，那么客户端通过这个通道接口所发送的短信，将进入后台管理的审核发送列表待发送。相反直接发送

1.4 是否支持群发：（此项根据所配置接口的支持来选择）

1.5 支持获取余额：（此项根据所配置接口的支持来选择，需写 PHP 接口文件）

1.6 支持获取状态：（此项根据所配置接口的支持来选择，需写 PHP 接口文件）

1.7 支持获取回复：（此项根据所配置接口的支持来选择，需写 PHP 接口文件）

1.8 文件名称：所有此通道的 PHP 接口文件的文件名称，必须填写英文或数字

配置步骤 2：详解 PHP 接口文件

因现在市面上的短信接口没有统一规范，每个接口配置都不一样，所以添加通道是要根据不同的接口写不同的 PHP 接口文件。

2.1、本软件一个通道需要写四个 PHP 接口文件，分别是：

发送文件（所在目录：Lib\sendChannel\）

获取余额文件（所在目录：admin\channelBalance\）

获取发送状态文件（所在目录：admin\sendRecords\）

获取回复信息文件（所在目录：admin\receivingRecords\）

其中发送文件必须写，其余三个文件可选择如上（图 1）

《注解：四个文件名必须与“配置步骤 1”中的“1.8 文件名称”相同，放到所在目录中》

2.2、发送文件 PHP 接口文件详解(重点)

创建一个与步骤 1 中所添加文件名称相同名称的 PHP 文件

2.2.1、方法

文件内第一个执行方法名必须为 send+文件名称，其余方法名自定义+文件名称

例如：文件是：xxxx.php 那么此文件内的第一执行方法是

“function sendxxxx (\$number, \$message)”

其它方法名：

“function 自定义 xxxx ()”

2.2.2、参数

“function sendxxxx (\$number, \$message)”

第一执行方法参数分别是\$number(电话号码)、\$message(短信内容)，参数编码为 GB2312；

\$number 参数：是根据步骤 1 添加通道时（例图 2）的来决定传参格式的；

图 2：

是否支持群发	☒ 是 ☐ 否
--------	--

支持群发的格式：1551111111,1552222222,1553333333（英文逗号分开）

不支持群发格式：1551111111

\$message 参数：string 一串字符；

2.2.3、文件写完以后放到 Lib\sendChannel\目录中，即可使用；

2.3、获取余额 PHP 接口文件

获取出通道余额 赋值给\$rest，然后执行下面代码：

\$DB->query("UPDATE `channel` SET `ChannelQuantity`='".\$rest.'" WHERE `id` = '\$id'");

文件写完以后放到 admin\channelBalance\目录中，即可使用；

2.4、获取发送状态 PHP 接口文件

获取出发送状态 分别赋值给

\$stringa（批号）

\$stringb（被叫号）

\$stringc（主叫号）

\$stringd（状态）

然后执行下面代码

\$zx=sendRecords(\$stringa,\$stringb,\$stringc,\$stringd, \$_GET[channel_id]);

2.5、获取回复信息 PHP 接口文件

获取出回复信息 分别赋值给

\$stringa（回复内容）

\$stringb（主叫号）

\$stringc（被叫号）

\$stringd（回复时间）

然后执行下面代码

\$zx=receivingRecords (\$stringa,\$stringb,\$stringc,\$stringd, \$_GET[channel_id]);

至此添加通道成功